

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/modul-ropam-strefy-psr-rf-p-881.html>

Moduł Ropam strefy PSR-RF



Cena brutto	209,10 zł
Cena netto	170,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	80-794
Producent	Ropam

Opis produktu

-Przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%).

-Pozwala na niezależne zasilanie dwóch grup odbiorników poprzez zabezpieczone wyjścia 1 (1A max.) oraz 2 (0,3A max.)

-dedykowany do zasilania modułów MGSM xxx (np. MGSM 4.0, MGSM 5.0)

-zasilanie elementów systemów alarmowych, kontroli dostępu itp.

Specyfikacja:

- zasilacz impulsowy
- wydajność prądowa 1,3A- ciągła (1,7A- sumaryczna wydajność z ład. AKU),
- automatyczna regulacja napięcia,
- mikroprocesorowa diagnostyka stanu pracy,
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i termiczne,
- efektywność przetwarzania 70%-90%,
- układ ładowania i kontroli akumulatora
- ładowanie akumulatora dwufazowe: stało-prądowe, stało-napięciowe,
- zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (funkcja zał./wył),
- dynamiczny test akumulatora (funkcja zał./wył.),
- wyjścia zasilania [2]:
- niezależne wyjścia: 1= 13,8V/1A i 2=13,8V/0,3A,
- zabezpieczenie przed zwarcie poprzez bezpieczniki PTC,
- wyjścia techniczne
- F sygnalizacja stanu awarii: wyjścia 1 lub 2, akumulatora, wysokie nap. AC>24V,
- NAC sygnalizacja stanu awarii: brak AC, (regulowane opóźnienie: 1s, 300s, 1h, 6h),
- BUZ sygnalizacja stanu awarii: sygnał przerywany,
- sygnalizacja pracy
- optyczna sygnalizacja pracy (diody LED),

-
- cyfrowa komunikacja z MGSM xx przekazywanie stanu lub awarii poprzez SMS,
 - konfiguracja
 - poprzez zworki (funkcje, sygnalizacja wyjść technicznych),
 - program PARTNER GSM (SMS-y, pamięć zdarzeń, tryb ONLINE)

Moduł sterownika radiowego:

- odbiornik superheterodynowy
- wysoka czułość (-102 dB), selektywność, funkcja anty-jamming,
- zasięg do 150m w terenie otwartym,
- antena helikalna (wyższa selektywność niż dipol),
- transmisja kodowana: nadajnik-odbiornik (kod zmienny),
- dwa kanały
- przełącznikowe R1,R2 (2xC/NC/NO),
- niezależne tryby pracy: bistabilne, monostabilne, real (czas transmisji nadajnika),
- niezależna komunikacja cyfrowa z MGSM xx, sterowanie jego pracą niezależnie od pracy, wyjść przełącznikowych (zał/wył czuwanie, panic, sterowanie sygnalizowane SMS),
- sterowanie R1, R2, poprzez SMS-y z kodem,
- nieulotna pamięć konfiguracji
- konfiguracja i stan pracy zapisywane są w pamięci EEPROM i przywracane w przypadku zaniku i powrotu zasilania (stan wyjść, tryby i czasy pracy),
- współpraca z 42 nadajnikami
- sygnalizacja niskiego napięcia baterii nadajnika,
- sygnalizacja pracy
- cyfrowa komunikacja z MGSM xx przekazywanie stanu i sterowania poprzez SMS,
- konfiguracja
- poprzez procedurę programowania niezależną od programu PARTNER GSM (tryby i czasy wyjść przełącznikowych, programowanie i kasowanie nadajników),
- program PARTNER GSM (SMS-y, pamięć zdarzeń, tryb ONLINE)