

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/awz516-modul-przekaznikowy-czasowy-pc1-pulsar-p-1601.html>



AWZ516 Moduł przełącznikowy czasowy PC1 PULSAR

Cena brutto	113,65 zł
Cena netto	92,40 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Przełącznik czasowy PC1, umożliwia realizację 1 z 8 programów czasowo-logicznych.
- Urządzenie cechuje uniwersalność, duża dokładność odmierzanego czasu oparta na oscylatorze kwarcowym oraz możliwość jego precyzyjnego i powtarzalnego nastawienia.
- Przełącznik można zastosować do wydłużenia krótkich impulsów sterujących np. sterujących pracą rygli, zwór elektromagnetycznych, sterowania bistabilnego itp.
- Przełącznik może służyć do wykonania przejścia w projektach kontroli dostępu, z logicznymi zależnościami od stanu: kontrolera, czujnika otwarcia drzwi (kontaktrona), przycisku wyjścia itp.

Specyfikacja:

Napięcie cewki przełącznika	10÷14V DC (-/+5%)
Pobór prądu	9 mA/51 mA (przełącznik nieaktywny/ aktywny) (±5%)
Wejście S+	sterowanie 10,0÷14,0V DC
Wejście S-	sterowanie 0V (GND)
Wejście R-	sterowanie 0V (GND)
Zakresy czasowe	1s ÷ 99h:59min:59s (zapisywane w pamięci EEPROM)
Ilość przełączników	1
Maksymalne napięcie łączeniowe	50V AC /24V DC
Maksymalny prąd łączeniowy	7 A
Styki przełącznika	NO/C/NC
Maksymalna rezystancja styku	
Sygnalizacja optyczna diody LED:	tryb programowania, stan przełącznika
Warunki pracy:	I klasa środowiskowa, 5°C ÷ 40°C wilgotność RH=75% max bez kondensacji
Wymiary PCB:	100 x 43 x 23 (W x L x H)
Mocowanie:	taśma montażowa lub wkręty montażowe x2 (otwory fi 3mm)
Złącza:	Ø0,41÷1,63 (AWG 26-14)
Waga netto/brutto:	0,045 /0,085 kg
Deklaracje:	CE, RoHS