

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/awz518-modul-przekaznikowy-czasowy-pc2-pulsar-p-1590.html>



AWZ518 Moduł przełącznikowy czasowy PC2 PULSAR

Cena brutto	50,34 zł
Cena netto	40,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Moduł czasowy PC2 służy do kontroli stanu zasilania AC w obiektowych systemach alarmowych (nadajniki monitorowania, centrale alarmowe, zasilacze DC itp.).
- Moduł pozwala przekazać informacje o zaniku zasilania AC z ustawionym czasem opóźnienia T oraz informacje o jego powrocie.
- PC2 posiada dwa wyjścia OC (OC1, OC2) oraz diodę LED (L1) sygnalizujące status urządzenia.
- Do konfiguracji czasu opóźnienia sygnalizacji braku AC służą dwie zworki Z1, Z2.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10V ÷ 15V DC
Pobór prądu	5 mA
Zakresy nastaw opóźnienia T	4s/1min/16min/4h 15min (+/-10%)
Wejście AC1	0V ÷ 30V AC Wejście nieaktywne: 0V ÷ 1V AC Wejście aktywne: 5V ÷ 30V AC GND= zacisk 'VDC-' zasilania
Wyjścia techniczne:	Typ OC 50mA max. stan normalny: L (0V, GND), stan aktywny: hi-Z (wysoka impedancja) stan normalny: hi-Z (wysoka impedancja) stan aktywny: L (0V, GND)
- wyjście OC1	
- wyjście OC2	
Sygnalizacja optyczna	L1 dioda LED zielona
Warunki pracy	II klasa środowiskowa -10°C ÷ 50°C
Wymiary	46 x 40 x 20 (WxHxD) mm (60 x 43 x 23 wymiar listwy)
Montaż	Listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2 (otwory 3mm)
Złącza	Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14)
Waga netto/brutto	0,03kg /0,05 kg
Deklaracje	CE, RoHS