

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz576-modul-bezpiecznikowy-lb40-3-1afta-pulsar-p-1385.html>



AWZ576 Moduł bezpiecznikowy LB4/0,3-1A/FTA Pulsar

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł

Opis produktu

- Moduł bezpiecznikowy przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach alarmowych niskonapięciowych (dystrybucja zasilania) wymagających napięcia z zakresu: 10 V ÷ 30 V DC.
- Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz cztery niezależnie zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi F0,5A (0,3A lub 1A) wyjścia zasilania AUX1÷AUX4.
- Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.
- Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10 V ÷ 30 V DC
Napięcie wyjściowe	$U_{AUX} = U_{IN}$ (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	5 mA ÷ 30 mA $U_{IN} = 10\text{ V} \div 30\text{ V DC}$
Ilość wejść zasilania	2: gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
Ilość wyjść zasilania	4 (zaciski AUX)
Zabezpieczenia:	- 4 x 0,5A (4x0,3A lub 4x1A dla bezpieczników z zestawu)
- przeciwzwarciowe SCP	- 4 x 0,5A (4x0,3A lub 4x1A dla bezpieczników z zestawu)
- przeciążeniowe OLP	- warystory
- przepięciowe	
Sygnalizacja optyczna	Diody LED zielone L1 ÷ L4 - stan wyjść AUX1÷AUX4
Bezpieczniki F1 ÷ F4	4 x 0,5A (4x0,3A lub 4x1A dla bezpieczników z zestawu)
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	80 x 43 x 21 (WxHxD)
Mocowanie	Listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory fi 3mm)
Złącza:	- złącza śrubowe $\Phi 0,41 \div 1,63$ (AWG 26-14)
- wyjścia zasilania	- gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe $\Phi 0,41 \div 1,63$ (AWG 26-14)
- wejścia zasilania	
Waga netto/brutto	0,055kg / 0,072kg
Deklaracje	CE, RoHS