
Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:57

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz578-modul-bezpiecznikowy-lb80-5aptc-pulsar-p-1388.html



AWZ578 Moduł bezpiecznikowy LB8/0,5A/PTC Pulsar

Cena brutto	**35,72 zł**
Cena netto	**29,04 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Moduł bezpiecznikowy przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach alarmowych niskonapięciowych (dystrybucja zasilania) wymagających napięcia z zakresu: 10 V÷ 30 V DC.
-Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz osiem niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami polimerowymi PTC 0,5A wyjść zasilania AUX1÷AUX8.

-Zadziałanie bezpiecznika PTC sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.
-Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10 V÷ 30 V DC
Napięcie wyjściowe	U_{AUX} = UIN (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	9 mA÷ 60 mA UIN = 10 V ÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	2: gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
Ilość wyjść zasilania	8 (zaciski AUX)
Zabezpieczenia:	- 8 x 0,3A PTC
- przeciwzwarciowe SCP	- 8 x 0,3A PTC
- przeciążeniowe OLP	
- przepięciowe	- warystory
Sygnalizacja optyczna	Diody LED zielone L1 ÷ L8 - stan wyjść AUX1÷AUX8
Bezpieczniki F1 ÷ F4	8 x 0,5A PTC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷50°C
Wymiary	124 x 43 x 21 (WxHxD)
Mocowanie	Listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory fi 3mm)
Złącza:	- złącza śrubowe Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14)
- wyjścia zasilania	- gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14)
- wejścia zasilania	
Waga netto/brutto	0,051kg / 0,078kg
Deklaracje	CE, RoHS