

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz597-modul-bezpiecznikowy-lb22x2a2-5fta-pulsar-p-1378.html>



AWZ597 Moduł bezpiecznikowy LB2/2x2A/2,5/FTA Pulsar

Cena brutto	24,36 zł
Cena netto	19,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Moduł bezpiecznikowy LB2/2x2A/2,5/FTA przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach niskonapięciowych wymagających napięcia z zakresu 10V÷30V DC lub 10V÷24V AC (np. zasilacz buforowy, transformator itp.).
- Posiada wejście IN do podłączenia zasilania oraz dwa, niezależne tory zasilania zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 2A.
- Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2.
- Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.
- Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm².

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10V÷30 V DC (-2%/+2%) 10V÷24 V AC (-2%/+2%)
Napięcie wyjściowe	U _{AUX} = U _{IN} (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	3 mA ÷ 20 mA U _{IN} = 10 V ÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	1 (zacisk IN) – przewód 2,5mm ² max.
Ilość wyjść zasilania	2 (zaciski AUX) – przewód 2,5mm ² max.
Zabezpieczenia:	- 2 x 2A
- przeciwzwarceniowe SCP	- 2 x 2A
- przeciążeniowe OLP	- warystory
- przepięciowe	- diody LED zielone L1 ÷ L2 - stan wyjść AUX1÷AUX2
Sygnalizacja optyczna	- dioda LED czerwona LFPS sygnalizująca awarie
Bezpieczniki F1 ÷ F2	F 2A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ +50°C
Wymiary	60 x 43 x 26 (WxHxD) mm (+/-2)
Mocowanie	Listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory fi 3mm)
Złącza:	Ø0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5 ÷ 2,5mm ²
- wyjścia/wyjścia zasilania	
Waga netto/brutto	0,03kg / 0,06kg
Deklaracje	CE, RoHS