Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:35

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz598-modul-bezpiecznikowy-lb88x1-5a2-5fta-pulsar-p-1402.html



AWZ598 Moduł bezpiecznikowy LB8/8x1,5A/2,5/FTA Pulsar

Cena brutto	**43,84 zł**
Cena netto	**35,64 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Moduł bezpiecznikowy LB8/8x1,5A/2,5/FTA przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach niskonapięciowych wymagających napięcia z zakresu 10V÷30V DC lub 10V÷24V AC (np. zasilacz buforowy, transformator itp.).

-Posiada dwa wejścia zasilania oraz osiem niezależnych, torów zasilania zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1,5A.

-Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.

-Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

-Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm2.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10V÷30 V DC (-2%/+2%) 10V÷24 V AC (-2%/+2%)
Napięcie wyjściowe	U_{AUX} = UIN (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	8 mA ÷ 60 mA UIN = 10 V ÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	2 (zaciski IN) – przewód 2,5mm2 max.
Ilość wyjść zasilania	8 (zaciski AUX) – przewód 2,5mm2 max.
Zabezpieczenia: - przeciwzwarciowe SCP - przeciążeniowe OLP - przepięciowe	 - 8 x 1,5A - 8 x 1,5A - warystory
Sygnalizacja optyczna	Diody LED zielone L1 ÷ L8 – stan wyjść AUX1 ÷ AUX8
Bezpieczniki F1 ÷ F2	F 1,5A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷50°C
Wymiary	144 x 43 x 26 (WxHxD) mm (+/-2)
Mocowanie	Listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory fi 3mm)
Złącza: - wyjścia zasilania - wejścia zasilania	 0,51-2,05 (AWG 24-12), 0,5 - 2,5mm2
Waga netto/brutto	0,09kg / 0,14kg
Deklaracje	CE, RoHS