Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:15

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz608-modul-bezpiecznikowy-lb4p4x5a2-5fta-pulsar-p-1420.html



AWZ608 Moduł bezpiecznikowy LB4P/4x5A/2,5/FTA Pulsar

Cena brutto	**61,70 zł**
Cena netto	**50,16 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Moduł bezpiecznikowy LB4P/4x5A/2,5/FTA przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach niskonapięciowych wymagających napięcia z zakresu 10V÷30V DC lub 10V÷24V AC (np. zasilacz buforowy, transformator itp.).
-Posiada cztery niezależne, odseparowane galwanicznie tory zasilania zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 5A.
-Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.
-Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.
-Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm2.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10V÷30 V DC (-2%/+2%)
Napięcie wyjściowe	10V÷24 V AC (-2%/+2%) $U_{AUX} = U_{IN}$ (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	3 mA ÷ 20 mA UIN = 10 V ÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	4 (zaciski IN) – przewód 2,5mm2 max.
Ilość wyjść zasilania	4 (zaciski AUX) – przewód 2,5mm2 max.
Zabezpieczenia: - przeciwzwarciowe SCP - przeciążeniowe OLP - przepięciowe	 - 4 x 5A - 4 x 5A - warystory
Sygnalizacja optyczna	Diody LED zielone L1 ÷ L4 – stan wyjść AUX1 ÷ AUX4
Bezpieczniki F1 ÷ F4	F 5A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	76 x 40 x 54 (WxHxD) mm (+/-2)
Montaż	Listwa montażowa z taśmą samoprzylepną, wkręty montażowe x 2 (otwory Ø3mm)
Złącza: - wyjścia/wyjścia zasilania	 Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5 ÷ 2,5mm2
Waga netto/brutto	0,08kg / 0,14kg
Deklaracje	CE, RoHS