
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:40

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/centrala-alarmowa-neo-ps-ropam-p-864.html



Centrala alarmowa NEO-PS ROPAM

Cena brutto	**527,67 zł**
Cena netto	**429,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**40-775**
Producent	**Ropam**

Opis produktu

Centrala alarmowa Ropam NEO-PS wraz z urządzeniami peryferyjnymi to rozwiązanie integrujące elektroniczny system sygnalizacji włamania i automatykę domową.

-Wbudowany komunikator GSM pozwala na zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika.
-Centrala posiada unikalne funkcje w porównaniu do konkurencyjnych produktów i jest najbardziej funkcjonalnym systemem na rynku w swojej klasie mi.in.:
- elastyczna kontrola czuwania: panele dotykowe, SMS, wejście systemu, piloty radiowe (PSR-RF), zgodnie z wymaganiami obecnych instalacji: 'od stanu surowego po rezydencję",
- obsługa paneli dotykowych; wersja natynkowa TRP-1 i podtynkowa TPR-1F,
- weryfikacja wizualną stanu obiektu: moduł FGR-4 do przesyłania wiadomości MMS/E-MAIL ze zdjęciami z kamer przemysłowych,
- syntetyzer mowy VSR-2, pozwalający na przesłanie 16 komunikatów głosowych zawierających unikalne informacje o zdarzeniu (VOICE) lub VSR-1, pozwalający na przesłanie komunikatu głosowego (VOICE),
- moduł audio AMR-1 (mikrofon), pozwalający na podsłuch obiektu i weryfikację audio,
- bramka VAR-1 i moduł FGR-4 do integracji z wideodomofonem, integracja pozwala na rozmowę telefoniczną pomiędzy bramofonem a telefonem komórkowym oraz na wysyłanie zdjęć w formacie MMS,
- integracja audio z domofonami i interkomami,
- czujniki temperatury TSR-1, służące do kontroli i rejestracji temperatury oraz funkcji termostatu,
- zasilacz systemowy z wbudowanym sterownikiem radiowym PSR-RF, pozwala na sterowanie czuwaniem systemu poprzez piloty radiowe
- wejście analogowe AI 0-10V do kontroli parametrów fizycznych np. napięcie baterii , wilgotność [%RH], temperatura itd.

Specyfikacja:

Model	**NEO-PS**
Zasilanie	7÷20V/AC lub 20÷30V/DC
Modem	Wbudowany GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a,
Obsługa	8 numerów telefonu do powiadomienia i sterowania SMS/CLIP
Wejścia	8-20 wejść, rozbudowa poprzez panele dotykowe, moduł wejść
Konfiguracja pracy wejść	2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO,
AI wejście analogowe	0-10V ze skalowaniem do wartości fizycznej
Sterowane wyjścia	8-12 poprzez stan systemu, SMS, CLIP, panele dotykowe
Wyjścia O1 i O2	Wysokoprądowe 12V/1A z pełnym, elektronicznym zabezpieczeniem
Sterowane wyjścia	O3-O8 typu OC 100mA
Wyjścia zasilania	AUX i KB 12V/1A z pełnym, elektronicznym zabezpieczeniem
Transmisja zdarzeń z wejść	SMS/VOICE/CLIP/MMS/E-MAIL
Zegar	RTC z podtrzymaniem bateryjnym
Pamięć zdarzeń	1000 zdarzeń z nadpisywaniem