Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:48

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/czujnik-bezprzewodowy-satel-msd-300-p-410.html



Czujnik bezprzewodowy Satel Msd-300

Cena brutto	**169,00 zł**
Cena netto	**137,40 zł**
Cena poprzednia	**~~196,80 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**Msd-300**
Kod EAN	**5905033330320**
Producent	**Satel**

Opis produktu

MSD-300 jest to bezprzewodowa czujka dymu i ciepła dla systemu MICRA mająca zastosowanie w systemie alarmowym.

-Czujka dymu i ciepła, której zadaniem jest wczesne wykrycie rozwijającego się pożaru.

-Oprócz przekazania informacji o zagrożeniu do centrali, czujka MSD-300 może ostrzegać o niebezpieczeństwie za pomocą wbudowanego sygnalizatora dźwiękowego.

-W przeciwieństwie do typowych czujek dymu, urządzenie to zareaguje nie tylko na widzialny dym, ale także na szybki wzrost temperatury, zapewniając pełniejszą ochronę przed niebezpieczeństwem pożaru.

Cechy:

-fotoelektryczny układ wykrywania dymu widzialnego towarzyszącego rozwijaniu się pożaru spełniający wymagania normy EN54-7,
-układ detekcji wzrostu temperatury zgodny z wymaganiami klasy A1R według normy EN54-5,
-wbudowany sygnalizator akustyczny ostrzegający o wykryciu zagrożenia,
-wykrywanie i sygnalizacja zabrudzenia komory detekcyjnej ułatwiające diagnostykę i konserwację systemu,
-przycisk ręcznego testowania i kasowania alarmu ułatwiający regularną weryfikację poprawności działania,
-precyzyjny filtr mechaniczny zapobiegający dostawaniu się owadów i kurzu do wnętrza czujki,
-system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A,
-wykrywanie sabotażu – otwarcia obudowy

Zastosowanie:
-Sygnalizacja rozwijającego się pożaru małych obiektów: kiosków, domków letniskowych, butików, garaży wolnostojących i warsztatów

Zawartość zestawu:
-Czujka, osłona przeciwpyłowa, bateria litowa CR123A, elementy montażowe, instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Detekcja:	dym, ciepło
Sygnalizacja alarmu:	• Buzzer • Miganie diody • Sygnał do centrali alarmowej
Pasmo częstotliwości:	433.05 ... 434.79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	do 200 m
Bateria:	CR123A 3 V
Czas pracy na baterii:	~ 3 lata
Pobór prądu w stanie gotowości:	50 µA
Maksymalny pobór prądu:	20 mA
Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny):	A1R
Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu:	54 °C
Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu:	65 °C
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	Ø 108 x 61 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata