Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:19

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/en54-lb4-modul-bezpiecznikowy-pulsar-p-1435.html



EN54-LB4 Moduł Bezpiecznikowy Pulsar

Cena brutto	**71,45 zł**
Cena netto	**58,09 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Moduł bezpiecznikowy przeznaczony jest do rozdziału zasilania w zasilaczach serii EN54 (RED POWER).
-Posiada dwa wejścia IN1 i IN2 do podłączenia z płytą zasilacza oraz cztery niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilania AUX1÷AUX4.
-Wejście IN1 dostarcza zasilanie do wyjść AUX1, AUX2 natomiast wejście IN2 do wyjść AUX3, AUX4.
-Każde wyjście AUX posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP) w postaci bezpiecznika topikowego F0,5A.
-Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez diody LED L1÷L4. Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd., zmianę stanu wyjścia technicznego typu OC (open collector) i przekaźnikowego oraz zaświecenie diody LED PSU.
-Wyjście przekaźnikowe PSU może służyć do zdalnej kontroli stanu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna.

Cechy produktu:

-4 wyjścia zabezpieczone niezależnie bezpiecznikami topikowymi
-wyjście techniczne PSU typu OC (open collector) i przekaźnikowe sygnalizacji zadziałania bezpiecznika
-sygnalizacja optyczna awarii
-dedykowany do zasilaczy pożarowych serii EN54-4 RED POWER

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	20 ÷ 30V DC
Napięcie wyjściowe	UAUX = UIN (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	25 ÷ 42mA Uin=20 ÷ 30V DC
Ilość wejść zasilania	2 (IN1, IN2)
Ilość wyjść zasilania	4 (AUX1 ÷ AUX4)
Zabezpieczenia: - przeciwzwarciowe SCP	4 x F 0,5A
Sygnalizacja optyczna	L1 ÷ L4 - stan wyjść AUX1÷AUX4 (diody LED zielone) PSU - sygnalizacja awarii (dioda LED czerwona)
Bezpieczniki	F1 ÷ F4 F0,5A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷50°C
Wymiary	(LxWxH) 110,5 x 45 x 32 mm
Waga netto/brutto	0,05kg / 0,09kg
Temperatura składowania	-20ºC...+60ºC
Wyposażenie dodatkowe	Kołki dystansowe x 6, bezpieczniki topikowe F0,5A x 2