

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kompletny-zestaw-satel-perfecta-16-manipulator-lcd-4-czujki-slim-pir-pet-p-2319.html>



Kompletny zestaw Satel Perfecta 16, manipulator LCD, 4 Czujki SLIM-PIR-PET

Cena brutto	1 439,00 zł
Cena netto	1 169,92 zł
Cena poprzednia	1 865,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Satel-Perfecta-16/4xSLIM-PIR-PET
Kod EAN	6096327740709
Producent	Satel

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centrala: Przewodowa
Czujniki w zestawie: Przewodowe
Rodzaj czujników: Ruchu PIR PET - odporne na zwierzęta
Ilość czujników w zestawie: 4
Obsługa na telefon: Tak
Klawiatura: LCD , LED
Ilość stref: 2

Specyfikacja techniczna zestawu Satel Perfecta 16

CZUJKA PIR SLIM-PIR-PET SATEL

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	12 x 13 m, 90 °
Regulacja czułości:	Potencjometrem

Odporność na zwierzęta:	≤ 20 kg
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 24 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Zasilanie:	12 V DC / 23 mA (max)
Wybrane cechy:	• Zgodne z normą EN 50131 @ Grade 2 • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1kΩ • Zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED oraz wybór koloru świecenia spośród 4 kolorów
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	62 x 137 x 42 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	5 lat

KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ PRF-LCD SATEL

Współpraca:	PERFECTA
Wybrane funkcje:	• Podświetlane przyciski klawiatury • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora • Łatwa obsługa
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	max. 50 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Zgodność z normami:	EN 50131, Grade 2
Kolor:	Biały
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	139 x 124 x 22 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

CENTRALA ALARMOWA PERFECTA-16-SET-A SATEL

--	--

Wejścia na płycie głównej:	8 szt. - programowalne
Wyjścia na płycie głównej:	4 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	16 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	12 szt. - programowalne
Wydajność prądowa zasilacza:	2 A
Użytkownicy + administratorzy:	15 + 1
Partycje:	
Strefy:	2
Moduły rozszerzające:	
Pamięć zdarzeń:	3584
Timery:	8
Obsługiwane klawiatury:	max. 4 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:	
Klawiatura w komplecie:	
Obudowa w komplecie:	
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane funkcje:	• Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) • Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych • Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków) • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania
Zasilanie:	18 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 %
Wymiary:	160 x 68 mm - Płytki PCB 283 x 263 x 91 mm - Obudowa
Waga:	1.20 kg (z obudową i akcesoriami)
Obsługiwane języki:	polski - brak możliwości zmiany języka
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SP-4001-R SATEL

Poziom natężenia dźwięku:	120 dB
Wybrane funkcje:	Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)
Maksymalny pobór prądu:	270 mA
Akumulator wewnętrzny:	
Kolor:	Czerwony
Temperatura pracy:	-35 °C ... 55 °C
Waga:	0.92 kg
Zasilanie:	12 V DC $\pm$ 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
Wymiary:	148 x 254 x 64 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO TR-40VA/NORATEL SATEL

Rodzaj zasilacza:	Transformatorowy
Napięcie zasilania:	230 ... 250 V AC
Zakres częstotliwości:	47 ... 63 Hz
Napięcie wyjściowe:	16 V, 18 V AC
Wydajność prądowa zasilacza:	2.22 A
Norma EN:	EN61558-2-6
Napięcie próbne między PRI/SEC:	AC 4kV RMS
Klasa ochrony:	II
Klasa izolacji:	B (130°C)
Klasa szczelności:	IP44
Moc zasilacza:	40 VA
Przeznaczenie:	- do zasilania systemów alarmowych - do automatyki - do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej
Wyjście:	2 szt.
Waga:	1.01 kg
Wymiary:	124 x 72 x 67 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

AKUMULATOR 12V/7.2AH-MWS

Pojemność akumulatora:	7.2 Ah
Napięcie znamionowe:	12 V
Prąd ładowania akumulatora:	max. 2.0 A
Typ akumulatora:	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Złącze:	Typ T1
Żywotność akumulatora:	3 ... 5 lat
Wymiary:	150 x 65 x 97.5 mm
Waga:	2 kg
Gwarancja:	2 lata