Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:28

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/modul-przetwarzania-sygnalu-video-ropam-fgr-4-p-883.html



MODUŁ PRZETWARZANIA SYGNAŁU VIDEO ROPAM FGR-4

Cena brutto	**367,77 zł**
Cena netto	**299,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**80-796**
Producent	**Ropam**

Opis produktu

4 wejścia WIDEO, przetwarzanie wideo PAL->JPG, współpraca z NEO/NEO-PS, MGSM 4.0+/4.0-PS+
Moduł FGR-4 jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami NEO/NEO-PS, MGSM 4.0+/4.0-PS+. Pozwala na przetworzenie czterech sygnałów wideo np. z kamer, wideodomofonu, systemu CCTV) na zdjęcia w formacie JPG i przygotowanie ich do transmisji poprzez wiadomości multimedialne MMS/E-MAIL transmisje GPRS). Moduł umożliwia zapis przechwyconych obrazów na kartę SD (możliwa realizacja prostej funkcji rejestratora video poprzez zapiszdarzeń wywołanych ruchem). Dla każdego dnia rejestracji tworzoną są nowe katalogi, zapisywane pliki zawierają informację o dacie i godzinie oraz numerze źródłowego wejścia video, co ułatwia późniejsze ich przeglądanie i analizę.
Transmisję wiadomości można wyzwolić poprzez:
- wejścia centrali (np. akcja alarmowa, f. centrali alarmowej)
- wyjścia centrali (np. aktywacja wyjścia, funkcje logiczne
- detekcja ruchu wideo (moduł analizuje obraz VIDEO i w przypadku ciągłej zmiany obrazu aktywuje transmisję, algorytm analizy obrazu odporny jest na jednorazowe zdarzenia np. włączenie oświetlenia)
- zdalnie poprzez komendę SMS ('kod dostępu' ZDJECIE 1,2,3,4.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- 4 wejścia sygnału WIDEO:
- analogowe, 1Vp-p, composite, nieprzelotowe, PAL
- obsługa sygnału VIDEO (kamer): kolorowe i czarno-białe
- gniazda RCA (x4)
- współpraca z kartami SD (Secure Digital):
- zapis zdjęć na karcie SD (lokalnie)
- aktywacją zapisu poprzez detekcję video
- możliwość pobrania archiwalnego zdjęcia poprzez MMS lub przegląd na PC
- cyfrowa komunikacja z centralą+:
- złącze EXP, w systemie może pracować FGR-4 lub PSR/PSR-RF
- przetwarzanie sygnałów video dla protokołu MMS i E-MAIL
- regulowana jakość zdjęć JPG:
- możliwość przesłania czterech zdjęć w jednej wiadomości MMS/E-MAIL
- sekwencja zdjęć w programowanych odstępach czasu
- wyzwalanie transmisji MMS/E_MAIL:
- wejścia modułu centrali(np. akcja alarmowa, f. centrali alarmowej)
- wyjścia modułu centrali (np. aktywacja wyjścia, funkcje logiczne)
- detekcja ruchu WIDEO
- zdalnie: komenda SMS
- możliwość pobrania zarejestrowanego na karcie SD obrazu poprzez SMS (kod pobierz xxxxx.jpg)
- sygnalizacja utraty sygnału wideo

- wybrane wyjście z sygnalizacją: SABOTAŻ
- sygnalizacja problemu z transmisją MMS/E-MAIL:
- sygnalizacja SMS problemu z transmisją wiadomości MMS/E-MAIL (z połączeniem GPRS)
- buforowanie sekwencji zdjęć:
- w przypadku problemu z transmisją lub podczas akcji alarmowej
- programowanie:
- zdalne program PARTNER GSM: połączenie modemowe (CSD)
- lokalne program PARTNER GSM: RS232 (TTL)
- sygnalizacja pracy:
- sygnału VIDEO, połączenia z centralą, detekcji ruchu
- nieulotna pamięć konfiguracji
- zasilanie:
- pobierane z centrali
- napięcie 9V-14V DC