

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/mpsb12-modul-automatyki-psb-13-8v-pulsar-p-1557.html>

# MPSB12 Moduł automatyki PSB 13,8V PULSAR



|              |             |
|--------------|-------------|
| Cena brutto  | 79,56 zł    |
| Cena netto   | 64,68 zł    |
| Dostępność   | Niedostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny  |
| Producent    | Pulsar      |

## Opis produktu

-Moduł automatyki MPSB12 służy do sygnalizacji stanu pracy zasilaczy buforowych typu PSB 13,8V. Na płycie PCB umieszczone są diody LED sygnalizujące stan pracy zasilacza (obecność napięcia AC, obecność napięcia DC, napięcie akumulatora).

-Wypożyczony jest również w wyjścia techniczne typu OC oraz przekaźnikowe: brak sieci AC, awaria zasilacza, niski poziom napięcia akumulatora.

### Cechy produktu:

- kontrola stanu akumulatora
- współpraca z zasilaczami serii PSB 13,8V
- sygnalizacja optyczna LED
- wyjście techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC - przekaźnikowe i typu OC
- wyjście techniczne PSU sygnalizacji awarii modułu zasilacza - przekaźnikowe i typu OC
- wyjście techniczne LoB sygnalizacji niskiego napięcia akumulatora - przekaźnikowe i typu OC

### Specyfikacja:

Zasilanie:  
Pobór prądu  
Napięcie sygnalizacji niskiego poziomu baterii  
Wyjścia techniczne:

- EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC
- PSU; wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza
- LoB wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora

Sygnalizacja optyczna LED:

- obecność zasilania AC
- obecność napięcia DC na wyjściu zasilacza
- poziom napięcia akumulatora

13,8V DC  
60mA max.  
U  
- typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC, czas opóźnienia zadziałania: ok. 10s.  
- typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z, opóźnienie 10s.  
  
- typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC  
- typu OC, 50mA max. stan normalny: L (0V), awaria: poziom hi-Z  
  
- typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC,  
- typu OC, 50mA max. stan normalny (UBAT > 11,5V): L (0V), awaria (UBAT  
- dioda LED czerwona . W stanie normalnym (zasilanie AC) dioda świeci światłem ciągłym. Brak zasilania AC sygnalizowane jest poprzez zgaszenie diody AC.  
Uwaga: Dioda LED sygnalizuje brak AC jeśli zanik sieci trwa co najmniej 10s.  
  
- dioda LED zielona. Sygnalizuje stan zasilania DC na wyjściu zasilacza. W stanie normalnym świeci światłem ciągłym, w przypadku zwarcia lub przeciążenia wyjścia dioda jest zgaszona.  
  
- dioda LED zielona. Sygnalizuje poziom napięcia akumulatora .W stanie normalnym (UBAT > 11,5V) świeci światłem ciągłym, w przypadku obniżenia się napięcia

---

Warunki pracy  
Wymiary  
Waga netto/brutto  
Złącza:

akumulatora (UBA T  
-10°C...+40°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji  
127 x 56 x 58 (LxWxH) mm (+/-2)  
0,11kg/0,15kg  
Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14)