

# KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-KAD706Y

## SWITCH **DS-KAD706Y** DLA 2-PRZEWODOWYCH SYSTEMÓW WIDEODOMOFONOWYCH HIKVISION

Urządzenie posiada 6 magistral 2-przewodowych do podłączenia monitorów i paneli zewnętrznych (zasilanie oraz transmisja sygnału) oraz 1 gniazdo Ethernet do podłączenia sieci LAN. Dodatkowo jeden z portów jest przystosowany do zasilania rozbudowanej stacji bramowej o maksymalnym poborze mocy 16W. Ponadto switch jest wyposażony w dodatkowe wyjścia magistrali 2-przewodowej służące do kaskadowego połączenia z DS-KAD706Y / DS-KAD706Y-S.

Switch można również połączyć z siecią LAN, co pozwala na dostęp do otwarcia bramy oraz możliwość odebrania połączenia z wideodomofonu za pośrednictwem aplikacji mobilnej. W przypadku łączenia kaskady urządzeń z siecią LAN, zaleca się przyłączenie do niej switcha DS-KAD706Y-S.



Ilość portów:	6 x HIKVISION 2-wire ( 1 x max. 16 W ) , 2 x HIKVISION 2-wire - Uplink 1 x RJ-45
Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li><li>• montaż na szynie DIN, TS-35</li></ul>
Zasilanie:	24 V DC
Pobór mocy:	< 6 W - CH1 ... CH5 < 16 W - CH6
Obudowa:	Plastikowa
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	144 x 90 x 66 mm
SAP Code:	305303644
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	<b>3 lata</b>