

# KARTA KATALOGOWA

Kod: AMBER

## CZUJKA PIR **AMBER** SATEL

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni. Urządzenie posiada bardzo małe gabaryty.



|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Zastosowanie:                    | Wewnętrzna                |
| Pyroelement:                     | Podwójny                  |
| Rodzaj czujnika:                 | Pasywna podczerwień (PIR) |
| Zasięg:                          | 12 x 20 m, 90 °           |
| Regulacja czułości:              | 2 - stopniowa             |
| Autodiagnostyka:                 | —                         |
| Wyjścia alarmowe:                | NC                        |
| Odporność na zwierzęta:          | —                         |
| Funkcja prealarmu:               | —                         |
| Maksymalne obciążenie wyjść:     | 16 V DC / 0.04 A          |
| Cyfrowa kompensacja temperatury: | ✓                         |
| Zasilanie:                       | 12 V DC / 3 mA (max)      |
| Temperatura pracy:               | -30 ... 55 °C             |
| Wybrane cechy:                   | Niski pobór prądu         |

# KARTA KATALOGOWA

---

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Waga:              | 0.032 kg        |
| Wymiary:           | 49 x 66 x 33 mm |
| Producent / Marka: | SATEL           |
| Gwarancja:         | 2 lata          |