

KARTA KATALOGOWA

Kod: TSD-1

CZUJKA DYMU I CIEPŁA **TSD-1** SATEL

Czujka dymu i ciepła, której zadaniem jest wczesne wykrycie rozwijającego się pożaru. Reakcja alarmowa następuje po wykryciu dymu lub w wyniku wzrostu temperatury powyżej normy krytycznej. Urządzenie wyposażone jest w fotoelektryczny detektor dymu widzialnego, oraz nadmiaroworóżniczkowy sensor temperatury. Czujki przeznaczone są do pracy w ramach systemu alarmowego.



Detekcja:	dym, ciepło
Sygnalizacja alarmu:	<ul style="list-style-type: none">• Dioda LED• Sygnał do centrali alarmowej
Wybór rodzaju linii:	NO/NC/2EOL
Sygnalizacja zabrudzenia komory:	✓
Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu:	54 °C
Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu:	65 °C
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):	40 mA / 16 V DC
Zasilanie:	12 V DC / 0.25 ... 24 mA
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % ± 3 %
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.150 kg
Wymiary:	Ø 107 x 60 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata