

KARTA KATALOGOWA

Kod: APD-200-PET

BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR **APD-200-PET** ABAX/ABAX2 SATEL

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni. Dzięki odporności na zwierzęta, APD-200-PET może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania. APD-200-PET współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.



| | |
|---|---|
| Współpraca: | ABAX/ABAX2 |
| Zakres częstotliwości: | 868 MHz ... 868.6 MHz |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | <ul style="list-style-type: none">• ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220,• ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280,• ≤ 500 m - ABAX |
| Kąt detekcji / zasięg detekcji: | 83 ° / 16 x 14 m |
| Odporność na zwierzęta: | ≤ 20 kg |
| Zasilanie: | CR123A 3 V |
| Żywotność baterii: | ~ 2 lata |
| Zalecana wysokość montażu: | 2.4 m |
| Wybrane cechy: | <ul style="list-style-type: none">• Typ czujki: poczwórny pyroelement• wysokiej jakości tor podczerwieni• kontrola stanu baterii• Uniwersalny uchwyt, ułatwiający montaż czujki zarówno na ścianie jak i na suficie• Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża• Zdalna konfiguracja |

KARTA KATALOGOWA

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | 2 |
| Zgodność z normami: | EN 50131-1, EN50130-4, EN50130-5 |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.12 kg |
| Wymiary: | 62 x 137 x 42 mm |
| Producent / Marka: | SATEL |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Typ czujki poczwórny pyroelement: | |