



Linia produktów Baseline

# Ajax SpaceControl Jeweller

Bezprzewodowy brelok do sterowania systemem Ajax.




2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

UL®  
LISTED

## 4 przyciski



### Uzbrojenie

Uzbrojenie systemu



### Rozbrojenie

Rozbrojenie systemu



### Tryb nocny


Aktywuje tryb nocny (uzbraja urządzenia do ochrony obwodowej)



### Alarm napadowy

Powiadamia agencję ochrony i użytkowników o niebezpieczeństwie lub sytuacji awaryjnej

Zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją: podwójne lub długie naciśnięcie



## Jeweller


technologia komunikacji

- Do 1300 m łączności radiowej w otwartej przestrzeni
- Szyfrowanie i uwierzytelnianie urządzeń w celu zapobiegania sabotażowi (spoofingowi)
- Wskazanie wykonania polecenia za pomocą diody LED



## Niezawodna autonomia

- Do 5 lat działania
- Fabrycznie zainstalowana wymienna bateria
- Ostrzeżenie o słabej baterii



## Szybka konfiguracja




- Parowanie z hubem za pomocą kodu QR
- Zdalne sterowanie i konfiguracja za pomocą aplikacji
- Można go nosić w kieszeni lub na breloczku do kluczy

<p><b>Zgodność</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304</p>	<p><b>Kompatybilność</b></p> <p><b>Huby</b> Hub (2G), Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Podwajacze zasięgu</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Komunikacja z panelem kontrolnym</b></p> <p>Technologia komunikacji Jeweller</p> <p><b>Pasma częstotliwości</b> 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Zależnie od regionu sprzedaży.</p> <p><b>Zasięg łączności radiowej Jeweller</b> do 1,300 m W otwartej przestrzeni.</p>	<p><b>Zasilanie</b></p> <p><b>Bateria</b> 1 × CR2032 Zainstalowane fabrycznie.</p> <p><b>Żywotność baterii</b> do 5 lat</p>
<p><b>Instalacja</b></p> <p>Dopuszczalna temperatura pracy od –25°C do +50°C</p> <p>Wilgotność robocza do 95%</p> <p>Klasa ochrony IP50</p>	<p><b>Obudowa</b></p> <p><b>Kolor</b> biały czarny</p> <p><b>Wymiary</b> 65 × 37 × 10 mm</p> <p><b>Waga</b> 13 g</p>	<p><b>Pełny zestaw</b></p> <p>Ajax SpaceControl Jeweller 1 × bateria CR2032 (zainstalowana fabrycznie) Krótka instrukcja</p>	



Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj kod QR lub kliknij link:

[support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol](https://support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)