

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/awz513-modul-przekaznikowy-pk1-pulsar-p-1578.html>



AWZ513 Moduł przełącznikowy PK1 PULSAR

Cena brutto	25,98 zł
Cena netto	21,12 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Moduł przełącznikowy PK1 (AWZ513) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych.
- Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu.
- Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych.
- Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Posiada szeregowy bezpiecznik w obwodzie przełącznika (C, NO, NC).

Specyfikacja:

Napięcie cewki przełącznika	10÷14V DC (-/+5%)
Prąd sterowania cewki	25mA12VDC
Ilość przełączników	1
Napięcie styków przełącznika	30VDC / 50VAC max.
Prąd styków przełącznika	2A max.
Styki przełącznika	C/NC/NO (wyprowadzenia Ø 2,05mm: AWG 24-12)
Czas załączenia/wyłączenia	15ms/8ms (-/+5%)
Bezpiecznik F1, F2	F1=2A, F2=0.5A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Obudowa	brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
Wymiary	W=70, L=43, H=23 mm, +/-2
Waga netto/brutto	0,04 / 0,06 kg
Montaż	Taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi	wyprowadzenia na złączach: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - styki przełącznika