

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/awz525-modul-przekaznikowy-czasowy-pc3-pulsar-p-1585.html>



AWZ525 Moduł przełącznikowy czasowy PC3 PULSAR

Cena brutto	45,46 zł
Cena netto	36,96 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

-Moduł czasowy PC3 jest przełącznikiem umożliwiającym przedłużenie krótkiego impulsu wyzwalającego o czas ustawiony za pomocą potencjometru. -Urządzenie może pracować w 2 trybach:przedłużanie czasu od chwili pojawienia się impulsu lub przedłużanie czasu od chwili zaniku sygnału wyzwalającego
-Zakres odmierzanych czasów zawiera się w przedziale 1s – 5 minut.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10÷14V DC
Pobór prądu	5 mA/25 mA (przełącznik nieaktywny/ aktywny) (±5%)
Wejście S+	sterowanie 10÷14V DC
Wejście S-	sterowanie 0V (GND)
Zakresy czasowe	Zakres 1: 1s ÷ 60s Zakres 2: 5s ÷ 5 min
Ilość przełączników	1
Maksymalne napięcie łączeniowe	50V AC /30V DC
Maksymalny prąd łączeniowy	1 A
Maksymalna rezystancja styku	
Sygnalizacja optyczna	diody LED
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C, wilgotność względna 20%...90% bez kondensacji
Wymiary	59 x 43 x 21 (WxHxD)
Mocowanie	taśma montażowa lub wkręty montażowe x2 (otwory fi 3mm)
Złącza	Ø0,51±2,05 mm (AWG 24-12)
Waga netto/brutto	0,030 /0,05 kg
Deklaracje	CE