

Link do produktu: <https://zabezpiezieniapoznan.pl/awz533-modul-bezpiecznikowy-lb-4-4x15a-1224v-pulsar-p-1382.html>



AWZ533 Moduł bezpiecznikowy LB-4 4x1.5A 12/24V Pulsar

Cena brutto	30,86 zł
Cena netto	25,09 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Moduł bezpiecznikowy przeznaczony jest do niezależnego zasilania obwodów wyjściowych. Każde z wyjść zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym F1,5A.
- Przepalenie wkładki sygnalizowane jest zapaleniem odpowiedniej dla danego wyjścia diody.
- Tor zasilający zabezpieczony jest przed przepięciami warystorami.
- Zastosowanie: moduł bezpiecznikowy LB4 doskonale nadaje się do niezależnego zasilania kamer, czujek alarmowych i innych, gdzie uszkodzenie jednego z urządzeń nie może wpływać na pracę pozostałych.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10 V÷ 24 V DC/AC
Napięcie wyjściowe	$U_{AUX} = U_{IN}$ (zgodne z napięciem zasilania)
Ilość wejść zasilania	4
Ilość wyjść zasilania	4
Zabezpieczenia:	- 4 x 1,5A
- przeciwzwarceniowe SCP	- 4 x 1,5A
- przeciążeniowe OLP	- warystory
- przepięciowe	
Sygnalizacja optyczna	Diody LED czerwone L1, L2, L3, L4 - sygnalizacja przepalenia bezpiecznika
Bezpieczniki F1 ÷ F4	4 x 1,5A topikowe
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	100 x 18 x 43 (WxHxD)
Montaż	Taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
Złącza:	Złącza śrubowe $\Phi 0,41 \div 1,63$ (AWG 26-14)
Waga netto/brutto	0,05kg / 0,07kg
Deklaracje	CE, RoHS