

# KARTA KATALOGOWA

Kod: NAVY

## CZUJKA PIR I ZBICIA SZKŁA **NAVY** SATEL

Czujka NAVY umożliwia wykrycie ruchu w chronionym obszarze, a także wykrycie zbitcia szyby.



Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasywna podczerwień (PIR),</li><li>• Czujnik zbitcia szkła</li></ul>
Zasięg:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 x 13 m - Czujnik PIR,</li><li>• 6 m - Czujnik zbitcia szkła</li></ul>
Regulacja czułości:	Potencjometrem
Odporność na zwierzęta:	✓
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 16 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Zasilanie:	12 V DC / 7.5 mA
Wybrane cechy:	Pamięć alarmu
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.07 kg
Wymiary:	62 x 96 x 48 mm

# KARTA KATALOGOWA

---

Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata