

KARTA KATALOGOWA

Kod: AMBER-2E

CZUJKA PIR **AMBER-2E** SATEL

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni. Urządzenie współpracuje z każdą centralą alarmową, obsługującą czujki typu 2EOL/NC (2 x 1.1 kΩ).



Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	12 x 20 m
Regulacja czułości:	2 - stopniowa
Odporność na zwierzęta:	—
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Zasilanie:	12 V DC / 3 mA
Wybrane cechy:	Rezystory parametryczne 2 x 1.1 kΩ 2EOL/NC
Temperatura pracy:	-30 °C ... 55 °C
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	49 x 66 x 36 mm
Wybrane cechy:	2EOL/NC
Producent / Marka:	SATEL

KARTA KATALOGOWA

Gwarancja:	2 lata
------------	--------