

Kod: SP-4006-R

SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY **SP-4006-R** SATEL

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Źródło światła stanowią diody LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego.

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża). Urządzenie posiada wewnętrzny akumulator o pojemności 1.3Ah.



Poziom natężenia dźwięku:	120 dB
Wybrane funkcje:	Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)
Maksymalny pobór prądu:	400 mA
Akumulator wewnętrzny:	6 V / 1.3 Ah (w komplecie)
Kolor:	Czerwony
Temperatura pracy:	-35 °C ... 55 °C
Zasilanie:	12 V DC
Waga:	1.13 kg
Zasilanie:	± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
Wymiary:	148 x 254 x 64 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata