

# KARTA KATALOGOWA

Kod: GPRS-A

## MODUŁ MONITORINGU **GPRS-A** SATEL

Moduł GPRS-A informuje o zmianie stanu wejść przy pomocy kodów zdarzeń wysyłanych do stacji monitorujących w formie transmisji GPRS lub wiadomości SMS.

Urządzenie pozwala nadzorować pracę różnych urządzeń, w tym central alarmowych nieposiadających komunikatora telefonicznego. Dzięki wejściom analogowym GPRS-A może być z powodzeniem stosowany w automatyce.



Wejścia alarmowe:	8 szt.
Wyjścia alarmowe:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 szt. - Wyjście przekaźnikowe</li><li>• 2 szt. - OC</li></ul>
Numery do powiadamiania telefonicznego:	8
Forma wysyłania kodów zdarzeń:	CLIP, PUSH, SMS, GPRS
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Darmowa aplikacja <a href="#">GX CONTROL</a> na Android</li><li>• Darmowa aplikacja <a href="#">GX CONTROL</a> na iOS</li></ul>
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwość konfiguracji każdego z 8 wejść jako wejście cyfrowe NO / NC lub analogowe (pomiar napięcia w zakresie 0 ... 16.56 V)</li><li>• Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu</li><li>• Możliwość pracy autonomicznej, lub współpracy z dowolną centralą alarmową</li><li>• Możliwość przyłączenia maksymalnie 8 dodatkowych czujników za pośrednictwem magistrali 1-wire</li><li>• Przesył danych pomiarowych (z wejść analogowych oraz magistrali 1-wire) za pomocą otwartych protokołów: MQTT, JSON, MODBUS RTU</li><li>• Zewnętrzna antena ze złączem SMA</li><li>• Interfejs RS-232</li></ul>
Zasilanie:	12 V DC / 220 mA
Temperatura pracy:	- 10 ... 55 °C

# KARTA KATALOGOWA

---

Waga:	0.11 kg
Wymiary:	83 x 65 x 24
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata