

KARTA KATALOGOWA

Kod: AQUA-LUNA

CZUJKA PIR **AQUA-LUNA** SATEL

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z funkcją zdalnego włączania wbudowanego oświetlenia awaryjnego LED. Do sterowania oświetleniem LED czujki wykorzystuje się wyjście centrali alarmowej zaprogramowanej w żądany sposób.



Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	15 x 14 m
Regulacja czułości:	3-stopniowa
Funkcja prealarmu:	✓
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 16 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Odporność na zwierzęta:	—
Zasilanie:	12 V DC / 12 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s

KARTA KATALOGOWA

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Zdalne włączanie oświetlenia awaryjnego LED• Maks. pobór prądu przez oświetlacz LED 28 mA
Waga:	0.072 kg
Wymiary:	63 x 96 x 49 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata